



PortaDial SIP Alerter

De PortaDial SIP Alerter is een **externe IP telefoonbel** specifiek ontwikkeld voor SIP omgevingen. De oproepen zijn dankzij de luide bel en ingebouwd flitslicht altijd duidelijk zicht- en hoorbaar.

In de SIP Alerter kunnen **4 SIP accounts** worden ingesteld. Dankzij **uitgebreide keuze in geluidsfragmenten en LED-kleuren** kan er per SIP account onderscheid worden gemaakt bij inkomende oproepen.

De SIP Alerter is uitermate geschikt als externe bel voor bedrijfsruimtes met veel omgevingsgeluid, maar bijvoorbeeld ook voor audiovisuele indicatie bij calamiteiten.

- Universeel te koppelen op elke (hosted) SIP centrale
- Audiovisueel signaal per SIP account in te stellen
- Voeding middels Power-over-Ethernet
- Potentiaalvrij wisselcontact
- Mini-Jack aansluiting t.b.v. een externe speaker



PortaDial SIP Alerter

Functionaliteiten:

- Tot 4 SIP accounts
- 9 verschillende ringtones per SIP registratie
- 9 verschillende LED kleurprofielen per SIP registratie
- Standaard 80dB luidspreker, met mogelijkheid voor externe luidspreker
- Potentiaalvrij wisselcontact voor bijvoorbeeld een extra lamp

Aansluitingen:

- Netwerkaansluiting (PoE, UTP Cat5 kabel)
- 3-voudige printkroonsteen (NO/NC) (max. 250Vac 2A)
- Mini-jack aansluiting t.b.v. externe luidspreker

Ontwerp:

- 75 x 114 x 60 mm (BxLxH)
- Geschikt voor plafond of wand bevestiging



Art nummer	Omschrijving
30261001	PortaDial SIP Alerter
30261100	Externe luidspreker IP66 t.b.v. SIP Alerter (107dB)

Netwerkaansluiting (PoE)

Aansluiting: RJ-45
PoE standaard: IEEE802.3af
Kabeltype: UTP CAT5
Snelheid: 10/100/1000Mbps
Max. lengte: 100m

PortaDial
SIP Alerter

Optionele externe luidspreker

Aansluiting: mini-jack 3,5mm

Spanningsvrij wisselcontact

Aansluiting: schroefklem
Max. 250VAC - 2A